

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

IK Multimedia iRig Stream

Artikelnummer: 38597 | Hersteller: IK Multimedia

PRODUKTBESCHREIBUNG

Kompaktes Streaming-Gerät zur Verbesserung Ihrer Aufnahmen mit mobilen Geräten - Schwarz

Kompatibel mit einer Vielzahl von Smartphones und Tablets: Der iRig Stream macht die Verbindung zu Ihrem iPhone, iPad und Android-Geräten einfach. USB-, USB-C- und Lightning-Kabel sind im Lieferumfang enthalten, sodass Sie sofort mit der Aufnahme beginnen können. Zwei RCA-Eingänge mit Line-Pegel sind ideal für den Anschluss von DJ-Mixern und Mischpulten. Andere Geräte zum Anschluss können Tastaturen und Synthesizer sein. Dies ist großartig für Benutzer, die ihr DJ-Set streamen, Übungssessions aufnehmen oder zu ihren Lieblingssongs jammen möchten. Sich Gehör verschaffen: Mit AD/DA-Wandlern mit 24 Bit und 48 kHz gewährleistet der iRig Stream sauberes, professionelles Audio in jeder Aufnahmeumgebung. Mit Hilfe von Pegelanzeigen können Sie auch Ihren Eingang überwachen und die Verstärkung anpassen, bevor Sie Ihr Gerät erreichen. Für Smartphone-Benutzer ist die Mikrofon-/Kopfhörerbuchse des iRig Stream genauso konfiguriert wie Ihr Telefon. Das bedeutet, dass Sie weiterhin Anrufe entgegennehmen können, während Sie mit dem iRig Stream verbunden sind. Der Mikrofon-/Kopfhörereingang kann auch für die Aufnahme von Audio durch Mischen in den Stereoeingang verwendet werden. Integration mit Apps: Der Mono-/Stereo-Umschalter des iRig Stream kompensiert alle Anwendungen, wobei einige nur Mono-Audio akzeptieren. Die Schnittstelle wird auch mit iRig Rekorder 2 LE für Apple- und Android-Geräte geliefert. Diese Anwendung ist so konzipiert, dass die iRig Streams-Funktionen am besten genutzt werden können. Sie können direkt von Ihrem Gerät aus aufnehmen, schneiden, bearbeiten und weitergeben. Im Stereomodus gehen beide Eingänge als linker und rechter Kanal durch, während Mono sie zu einem einzigen Kanal zusammenmischt, so dass Sie weiterhin zwei Eingänge nutzen können. Eine Loopback-Funktion ermöglicht es Ihnen auch, den Ausgang Ihres Geräts in das eingehende Signal zu mischen. Dies ist perfekt für die Ausführung über Backing-Spuren, die von Ihrem Gerät gestreamt werden. Jammen Sie mit, nehmen Sie auf und



teilen Sie das Ergebnis mit Ihren Freunden, alles mit dem iRig Stream! Merkmale: Stereo-Line-Eingang über RCA-Anschlüsse: Audiopegel-LED-Anzeigen zum schnellen Einwählen der richtigen Verstärkung. Bis zu 48kHz / 24bit Auflösung für kristallklaren Klang. Mischen Sie Audioquellen bis hinunter zu Stereo oder Mono vor. Loop-back mischt eingehende Signale mit dem Audio Ihres Geräts. Kopfhörerausgang mit integriertem Mikrofoneingang zum Sprechen über Ihre Musik. Stromversorgung durch Ihr Gerät für den mobilen Einsatz. Funktioniert mit all Ihren Lieblingsanwendungen. Spezifikationen: Wandlung: 24-Bit-A/D, 24-Bit-D/A. Abtastrate: 44,1 kHz, 48 kHz. Macht: Stromversorgung über USB-Bus oder DC IN. Dosierung: 3x LEDs. Geräteanschluss: mini-DIN. Anschluss: 2x RCA (unsymmetrisch) Links/Rechts. Nenneingangspegel: -10dBV. Eingangsimpedanz: 16,5kOhm. Frequenzbereich: 20 Hz - 20kHz. Anschluss: 1/8" TRRS-Buchse (CTIA-Verdrahtungsstandard). Versorgungsspannung: > 2,5V. Mikrofonverstärkung: Einstellbar mit nummeriertem Daumenrad. Frequenzbereich: 20 Hz - 20kHz. Kopfhörer-Pegelregler: nummeriertes Daumenrad. Kopfhörer-Ausgangsleistung: 100mW in 500hm

SPEZIFIKATIONEN

LOSGRÖSSE 1	FARBE schwarz
LIEFERUMFANG Lightning zu mini-DIN Kabel (0.6m),USB-C zu mini-DIN Kabel (0.6m),USB-A zu mini-DIN Kabel (0.6m),iRig Stream	EAN 8025813799035
HERSTELLERLINK https://www.ikmultimedia.com/	GARANTIE 24
ORIGINAL HERSTELLER NR. IP-IRIG-STREAM-IN	