

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Elcode Swiss QR Reader

Artikelnummer: 41994 | Hersteller: Elcode

PRODUKTBESCHREIBUNG

Universelles Lesegerät, welches den Swiss QR Code, als auch alle üblichen Strich- und 2D-Codes einliest. USB, 2m Kabel (Mac & PC), kompatibel mit LoopsFinanz - Schwarz

- Liest den «Swiss QR Code» (Schweizer Kreuz in der Mitte) auf der neuen «QR-Rechnung», welche den herkömmlichen Einzahlungsschein ersetzt (ISO 20022).
- Kompatibel mit LoopsFinanz Debi/Kredi und LoopsFinanz Pro Debi/Kredi
- Erfasst jeden üblichen Strich- und 2D-Code in allen Lagen.
- Steht der «Swiss QR Reader» auf dem Autosense-Ständer, löst ein Bewegungssensor die Lesung automatisch aus.
- «Plug&Play» – am PC oder Mac einstecken (USB) und schon werden die gelesenen Daten als Tastatur-Eingaben weiterverarbeitet.
- Da die Schweizer PC-Tastatur unterstützt wird, werden auch die Sonderzeichen und die Ä Ö Ü korrekt dargestellt.
- Kabellose Modelle sind ebenfalls verfügbar.

Technische

Angaben:Leseauflösung: 1D-Code: 3 mil 0.0762 mm / 2D-Code: 5 mil 0.127 mm

Lesereichweite: Code39 3 mil : 4 – 9 cm; Code39 5 mil : 3 – 14.5 cm; EAN13 13 mil : 3.5 – 30 cm; PDF417 5 mil : 3 – 10.5 cm; QR Code 10 mil : 2 – 16 cm

Scanwinkel: Neigungswinkel: +- 60 Grad, Versatz: +- 60


GradScanrate: 60 Scans / Sek

Unterstützte Strichcodes: Codabar, Code39, Code93, Code128, GS1 DataBar (RSS), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, UPC / EAN / GS1-128 u.v.a.m.

Unterstützte 2D-Codes: PDF417, Datamatrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, Maxicode u.v.a.m.

Freihandscannen: Autoerkennung, Dauerbetrieb und Präsentationsmodus

Tastaturemulation: Schweiz, Deutsch, Französisch, Englisch, u.v.m.Schalter: Tastschalter



Stromverbrauch Standby: 60 mA

Stromverbrauch Betrieb: 420mA

Zubehör: Autosense Ständer

SPEZIFIKATIONEN

HERSTELLERLINK

<https://www.elcode.ch/>

LOSGRÖSSE

1

FARBE

schwarz

EAN

7640129435029

GARANTIE

24

ORIGINAL HERSTELLER NR.

SwissQR-Reader